Настройка Email-оповещений на IP камерах.

Если вы хотите мгновенно получать информацию о любых происшествиях на объекте, вам необходимо настроить функцию Email-оповещения в интерфейсе IP камеры. Данные о совершении нарушения останутся на почте, даже если злоумышленники повредят камеру или регистратор.

Прежде всего, вам нужно узнать параметры своего исходящего почтового ящика. С него камера будет отправлять почту.

К наиболее популярным почтовым серверам относятся: Mail - <u>https://help.mail.ru/mail-help/mailer/popsmtp</u>

Google - https://support.google.com/a/answer/176600?hl=ru

Yandex - https://yandex.ru/support/mail-new/mail-clients.html

Если у вас почта на другом сервере, рекомендуем завести новую на одном из этих. Или же искать информацию в интернете по запросу "настройки SMTP для ... (ваша почта)".

Настройка оповещения на камере Pro серии:

Откройте вкладку «Настройки», зайдите в «Сеть» и выберете «Email».

🔅 Система	Основные настройки Сеть ► Дополнительные настройки					
Основная инф Дата и время	Порт Центральный	сервер DDNS SNMP RTSP	D UPnP Email	FTP Spymn		
Локальные наст	Отправитель					
	Адрес отправителя	n@mail.ru				
國 Изображение	Имя пользователя	F				
Камера Видео / Аудио	Пароль	•••••				
OSD Приватность Параметры ROI	Адрес сервера	SMTP.mail.ru]			
тараметры кот	Безоп. соед.	SSL •				
Превога	SMTP порт	465 По умолчанию				
Дет. движения	🔲 Интервал	0	(0-3600)			
Сервер тревоги		Очистить Тест настр. уч				
🔀 Событие	Resulted					
Оставленные предметы	получатель					
Отклонение	v ' in@mail.ru			*		
Пересечение линии	v ' n2@mail.ru					
Вторжение	n3@mail.ru					
	v n4@mail.ru					
💮 Сеть				100		
ТСР/IРv4 Порт Больше			1			
	Адрес получателя					
🕼 Безопасность		Добавить Удалить				
Пользователь		Сохранить				
Онлайн польз.						
Черный и белый список						

Это основное окно настроек, здесь вы указываете информацию почтового ящика (имя и пароль), настройки почтового сервера, а также адреса получателей оповещения (до пяти).

После настроек Email-оповещения перейдите во вкладку требуемого события (по которому должна отправляться почта), и галочкой на пункте «Отправить Email». Включите тревогу, установите область, активируйте отправку почты, выберете получателей и вариант отправки оповещения (только текст или текст с картинкой).

 $\nabla \mathbf{V}$ /เรเดง Основные настройки • Тревога • Дет. движения 🛱 Система Основная инф | Настройка тревоги Область и чувствительность График дет. движения Дата и время I 🗷 Включить тревогу Локальные наст Задержка тревоги 5 Секунд 👻 🗹 Отправка Email 🛃 Изображение Получатели Добавить картинку Камера | Видео / Аудио | OSD | Приватность | 🗷 🗧 _____ n@mail.ru 🗷 Добавить картинку Параметры ROI * 🔲 🕡 🗤 🗤 💷 💷 💷 🗌 Лобавить картинку **П** Тревога Тема Оповещение о тревоге Дет. движения | Содержимое Нарушитель в зоне 2 Сервер тревоги Отправка на FTP Событие Сохранить Оставленные предметы | Отклонение | Пересечение линии Вторжение

Пример по настройке оповещения по «детекции движения»:

Если вы заполнили все поля правильно, перейдите на указанную в оповещению Email почту, вам должно прийти письмо (с картинкой, временем фиксации нарушения, названием камеры, её mac адресом и типом тревоги по которому было зафиксировано нарушение).

@mail.	ru	Письма	Контакты	Файлы Темы	Еще 🕫	Календарь	🦾 Облако	😕 Бонус		
🗹 Написать письмо		* •	• Ответить	• Ответить всем	→ Переслать	👕 Удалить	🖨 В архив	Ф Спам	Переместить 👻	≡ Ещё ▼
🔀 Входящие	2	🚳 <u>Катало</u>	г IP домофоно	<u>ев</u> Купить в ЦБ «РИ	МИКО». IP домоф	оны и комплект	ующие в налич	ии. От 19 900	руб.	
 Отправленные Черновики Спам Корзина 	очистить	V	Опс	Вещение о 	TPEBOIE	ru				
• •	Ø	Наруши device na	тель в зоне 2 ame: Satvisio	n mac: 00-18-ae-	 74-46-02 2017-1	1-16 11:37:44	motion detect	ed.		
		✓ Bce ф	айлы проверен I файл Dicture.jpg 53 КБ <u>Поснотре</u>	ны, вирусов нет г <u>ь Скачать</u> Редактиро	авать 🛞 <u>В Облако</u>					

Подобным образом настраивается Email оповещение по «Аналитике».

Пример по настройке оповещения по «Аналитике» - «Линия пересечения»:

Включите тревогу, установите область, активируйте отправку почты, выберете получателей и вариант отправки оповещения (только текст или текст с картинкой).

Ф Система	Основные настройк	ки 🕨 Событи	е 🕨 Пересечение линии	8	
Основная инф Дата и время Лата в и время	Настройка обнаружений Область График дет. движения Включить тревогу				
Локальные наст	Задержка тревоги	5	Секунд -		
💽 Изображение Камера Видео / Аудио	Отправка Email Получатели		🗷 Добавить картин	cy.	
OSD Приватность Параметры ROI				ay ay ay	
Д Тревога Дет. движения I	<u>□·:.ii</u> 14@m Тема Н	nail ru Незаконное вт	 Лобавить картин оржение 	~ •	
Сервер тревоги	Содержание С	Объект пересё	тересёк парковку		
	Отправка на FTP	5			
Событие Оставленные предметы)	Сохранить		
Пересечение линии Вторжение					

Перейдите на указанную в оповещению Email почту, вам должно прийти письмо (с картинкой, временем фиксации нарушения, названием камеры, её mac адресом и типом тревоги по которому было зафиксировано нарушение).



Аналогичным образом Email-оповещение настраивается на камерах 3 серии Satvision и на камерах Divisat.

Так же важной особенностью и отличительной чертой IP камер Divisat является возможность отправки Email-оповещения на почту видеоролика в формате AVI (длинной 11 секунд).

Пример по настройке оповещения по «детекции движения» на камерах Divisat:

Откройте вкладку «Настройки», зайдите в «Сеть», подпункт «Расширенная настройка» и выберете «SMTP».

		Видео	Had	стройки			
Ģ	Локальные настр.	DDNS	FTP	SMTP	P2P	Cloud	Прочее
	Система	Имя отпр.					
0	Сеть	Отправитель		v outerorori@mail.ru			
	Быстрая настройка	SMTP сервер		SMTP.mail.ru			
	Расширенная настройка	Порт		465			
	Видео	Загрузка по SMTP		AVI			
	Камера	Задержка тревоги		10 сек	•		
1		🗹 Требуется авторизация для входа					
	Сооытия	Имя пользователя		v-satu			
		Пароль					
		Подтвердите Пароль					
		Имя получ.					
		Email1		∖n@mail.ru		тест	
		Email2		۰n1@mail.ru		тест	
		Email3		vn2@mail.ru		тест	
		Сохранить					

Здесь вам необходимо указать информацию почтового ящика (имя и пароль), настройки почтового сервера, вариант оповещения (текст, картинка или видеоролик), а также адреса получателей оповещения (до трех).

После настроек Email-оповещения перейдите во вкладку «События», пункт «Движение». Включите тревогу, установите область и чувствительность.

		Видео Настройки
P	Локальные настр.	Движение Приват зоны Исключение
	Система	
0	Сеть	Настройки Объекта Расписание Выбор протокола
	Видео	
	Камера	
	События	
	События	Выбрать все Очистить все Чувствит. 8

Затем перейдите в подпункт «Выбор протокола» и активируйте «Загрузку по SMTP».

		Виде	•	Настройки	
🖵 ла	жальные настр.	Движение	Приват зон	ы Исключени	10
E CI	истема	🗷 Включит	ь		
Ce	еть	Настройк	и Объекта	Расписание 〉	Выбор протокола
)) Bi	ідео	🔲 Выбра	ть все		
🔺 Ка	мера	 Загруз Загруз 	ка по SMTP ить через FTP		
) Co	обытия	🔲 Загруз	ить в Облако		
Co	бытия				
		2.12			
		Co	хранить		

Перейдите на указанную в оповещению Email почту, вам должно прийти письмо (с видеороликом, временем фиксации нарушения, названием камеры, её IP адресом и типом тревоги по которому было зафиксировано нарушение).

@mail.ru	Письма Контакты Файлы Темы Еще 🔋 🔞 Календарь 🌰 Облако 😵 Бонус
🕑 Написать письмо	🔺 💌 🆘 Ответить «Сответить всем 🔸 Переслать 👕 Удалить 🖨 Вархив (Ф. Спам 🖿 Переместить • 🛛 Ξ Ещё •
🔀 Входящие 2	Я <u>Что случилось в Самаре?</u> Происшествия и чрезвычайные ситуации в Самаре
 Отправленные Черновики Спам Корзина 	IP Camera: Motion Detected "" <n@mail.ru> 9. сегодня, 12:40 @ <u>1 файл</u></n@mail.ru>
• • Ø	This is an automatically generated e-mail from your IPC. EVENT TYPE: Motion Detected EVENT TIME: 16/11/2017 11:40:20 IPC NAME: IPC CHANNEL NUMBER: 01 IPC IP: 192.168.100.117
	 ✓ Все файлы проверены, вирусов нет Ш 1 файл 20171116114023ch01.avi 284 КБ Скачать (), В Облако